

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation instructions for KREON -  
DIAPASON BASE 120V  
type: ku90613\_

**! WARNING:** READ AND UNDER-  
STAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE  
STARTING INSTALLATION - SAVE  
THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE  
REFERENCE

**! RISK OF FIRE! - RISK OF SHOCK!**  
- INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF  
FIRE OR INJURY TO PERSONS  
THIS LUMINAIRE MUST BE INSTALLED TO  
CONFIRM WITH NEC AND ALL LOCAL  
ELECTRICAL & BUILDING CODES &  
PRACTICES. TO ASSURE FULL COMPLIANCE  
WITH LOCAL CODES AND REGULATIONS,






CONSULT WITH YOUR LOCAL ELECTRICAL  
INSPECTOR BEFORE INSTALLATION.  
- DISCONNECT POWERSUPPLY BEFORE  
INSTALLING OR SERVICING  
- ENSURE THE LUMINAIRE IS GROUNDED  
- LUMINAIRE IS SURFACE MOUNTED ONLY  
- TO REDUCE RISK OF FIRE DO NOT  
USE A LAMP IDENTIFIED FOR USE IN  
ENCLOSED LUMINAIRES

- SUITABLE FOR INDOOR DRY  
LOCATIONS ONLY

**WARNING** - to reduce the risk of FIRE OR  
INJURY:  
- turn off power and allow to cool before  
replacing lamp  
- lamp gets HOT quickly! contact only

### 1 notifications

switch/plug when turning on  
- do not touch hot lens, guard, reflector or  
enclosure  
- keep lamp away from materials that may  
burn  
- do not touch lamp at any time; use soft  
cloth; oil from skin may damage the lamp  
- do not operate the luminaire with a  
missing or damaged shield, if required  
- this luminaire can only be used with  
Kreon accessories

 = CAUTION - RISK OF FIRE - do not  
install a lamp identified for use only  
in enclosed luminaires  
 = grounding conductor  
 min. 30" = do not install any luminaire  
closer than 30" from wall  
  = suitable for indoor dry  
locations only

Notice de montage pour KREON -  
DIAPASON BASE 120V  
type: ku90613\_






**! ATTENTION** - LIRE ET COMPRENDRE  
TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  
L'INSTALLATION - CONSERVER CES  
INSTRUCTIONS POUR DE FUTURES  
REFERENCES

**! RISQUE D'INCENDIE!**  
**RISQUE DE CHOC!**  
- INSTRUCTIONS RELATIVES À UN  
RISQUE D'INCENDIE OU DE  
BLESSURE  
- CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLÉ SELON  
LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR  
UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE  
PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT  
AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS


- CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ  
POUR VOUS ASSURER QUE LES  
CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT  
ADÉQUATS  
- COUPER L'ALIMENTATION AVANT  
L'ENTRETIEN  
- ASSURER QUE LE LUMINAIRE EST MIS À  
LA TERRE  
- MONTER LE LUMINAIRE EN SURFACE  
SEULEMENT  
- POUR EMPLACEMENT SECS SEULEMENT  
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE

UTILISER UNE LAMPE INDIQUANT  
"CONVIENT AUX LUMINAIRE OUVERTS"  
**ALERTE** - pour réduire le risque  
D'INCENDIE OU DE BLESSURE:  
- coupez l'alimentation électrique et  
laisser refroidir avant de remplacer  
l'ampoule  
- la lampe chauffe rapidement!  
- ne touchez pas l'objectif à chaud, la  
garde, le réflecteur ou une enceinte  
- gardez le luminaire loin de matériaux qui


peut brûler  
- ne jamais touchez l'ampoule; utilisez un  
chiffon doux; l'huile de la peau peut  
endommager l'ampoule  
- luminaires équipés avec un verre de  
sécurité doivent opéré d'un verre de  
sécurité complet et en place  
- le luminaire ne peut être utilisé qu'avec  
des accessoires de Kreon

 = ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE -  
pas utiliser une ampoule conçue  
seulement pour des luminaires  
fermés  
 = terre  
 min. 30" = laisser une distance d'au  
moins 30" du mur  
  = convient aux emplacements  
d'intérieur et secs seulement


### 2 dimensions



Diapason square base











Diapason



can only be installed on standard  
octagonal conduit box size 4 with  
minimal depth 1 1/2"

Name	Reference	Type	Supply Voltage	L x W x H	L x W x φ
Diapason base	ku90613_	PAR30 - E26 base	120V	3 3/4" x 3 3/4" x 1 1/3"	3 3/4" x 6 5/8" x 1 3/5"

3	installation	 align and install octagonal conduit box	 screw bracket with the gear on the conduit box - make sure the gear fits into the conduit box	 fix Diapason on square base	 make connection with supply wire
4	installation		<ul style="list-style-type: none"> <li>- connect black supply wire to black wire from Diapason</li> <li>- connect white supply wire to white wire from Diapason</li> <li>- connect green grounding wire from conduit to the base of the luminaire and Diapason using the supplied 3-pole connector</li> </ul>	 fix square base on conduit box	
5	accessories	 glare preventer : push until it snaps			
6	picture				<p>This installation manual might not cover all details or variations. When additional information is required, please contact your local representative, or one of the Kreon offices.</p> <p>Cette notice de montage ne couvre pas tous les détails ou les variations. Pour des informations supplémentaires veuillez contacter votre représentant local ou un des bureaux Kreon.</p>
kreon nv	Industrieweg Noord 1152 B-3660 Opglabbeek Belgium	Tel + 32 89 81 97 80 Fax + 32 89 81 97 90	www.kreon.com mailbox@kreon.be	Rev. date: 05/07/2011 KU8760001559	